



## ■ Características del Alternador:

| MARCA:                              | LINZ                          |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| Modelo:                             | E1W 10 200 AC                 |
| Régimen de soldadura normal 35%:    | 180 Amp                       |
| Régimen de soldadura intensivo 60%: | 150 Amp                       |
| Electrodo max.:                     | 4 mm rutilo                   |
| Tipo de aislamiento:                | Clase H                       |
| Grado de protección mecánica:       | IP 23                         |
| Polos:                              | 2                             |
| Tensión / Frecuencia:               | 230 V / 50 Hz.                |
| Tipo de revestimiento:              | Estándar (sin impregnaciones) |

## ■ Dimensiones y Peso:

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Largo (L):              | 950 mm.             |
| Alto (H):               | 625 mm.             |
| Ancho (W):              | 746 mm.             |
| Volumen de embalaje:    | 0,44 m <sup>3</sup> |
| Peso:                   | 85 kg.              |
| Capacidad del depósito: | 6,5 l.              |
| Autonomía al 75%:       | 3 horas             |





## ■ **Características del Motor:**



| <b>Fabricante:</b>            | <b>HONDA</b>                 |
|-------------------------------|------------------------------|
| Modelo:                       | GX 390                       |
| Potencia nominal:             | 13 CV                        |
| Cilindrada:                   | 390 cm <sup>3</sup>          |
| Sistema de refrigeración:     | Aire                         |
| Tipo de aceite del motor:     | SAE 20W40 / IPE grado CD, CF |
| Aspiración:                   | Natural                      |
| R.P.M. del motor:             | 3.600 r.p.m.                 |
| Regulador de velocidad:       | Mecánica                     |
| Carburante:                   | Gasolina                     |
| Consumo de carburante al 75%: | 2,1 L/H.                     |
| Capacidad de aceite:          | 1,1 L.                       |
| Sistema de arranque:          | Manual                       |



## ■ ***Características de la Motosoldadora Honda***

| <b>Motor:</b>         | <b>HONDA</b>               |
|-----------------------|----------------------------|
| Potencia máx.:        | 7 KVA – 5.600 W.           |
| Potencia nominal:     | 6 KVA – 4.800 W.           |
| R.p.m.                | 3.000 r.p.m.               |
| Tension / Frecuencia: | 230 V. / 50 Hz.            |
| Arranque:             | Manual                     |
| Factor de potencia:   | Cos phi 0,8                |
| Nivel sonoro:         | 97 LwA / 74 LpA @ 7 m.     |
| <b>Ref. AYERBE:</b>   | 5420240                    |
| Con pinza de masa     | Porta electrodos y cepillo |